

DCN-FVU 嵌入式表决装置



该装置允许进行出席登记和六种类型的投票：代表大会、听众响应、多选、民意调查、等级和赞成/反对。

黄色 LED 确认指示灯用于提示用户登记出席和投票，并确认登记已投选票。

蓝色 LED 装置活动指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁。

投票装置配上端帽之后显得非常时尚，可以完美融入现代和传统风格的会议室。

对于只要求投票功能的场所，可以直接接入 DCN 网络电缆以节省成本。

基本功能

控件和指示灯

前面

- 五个带黄色确认指示灯的投票按钮，用于提示用户登记出席和投票，并确认登记已投选票。按钮和指示灯的工作方式如下：
 - 赞成 (+)、反对 (-) 和弃权 (x) (用于出席登记、代表大会投票和赞成/反对)
 - 数字 1 至 5 (用于多选、民意调查和等级)
 - 等级：--、-、0、+、++ (用于听众响应)
- 一个装置激活指示灯。持续亮起的蓝色 LED 指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁

背面

- 一个 de-init/init 按钮

- ▶ 时尚流行的设计 (IF 大奖)
- ▶ 允许进行代表大会投票、数字投票以及等级投票
- ▶ 安装方便简单
- ▶ 直接环路接入 DCN 网络
- ▶ 经济的解决方案，对于只需要投票功能的场所。

互连组件

- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，端部带模制六针公头圆形连接器
- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，端部带模制六针母头圆形连接器，用于与 DCN 网络建立环路连接

注解 未用的输出电缆必须带 LBB 4118/00 终端插头。

技术规格

机械

安装

卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上

尺寸 (高 x 宽 x 厚)

40 x 100 x 82 毫米
(1.57 x 3.94 x 3.23 英寸)

重量

250 克 (0.55 磅)

颜色

银白色 (RAL 9022)

订购信息

DCN-FVU 嵌入式表决装置 直接环路接入 DCN 网络，嵌入式安装， 银白色	DCN-FVU
--	---------

硬件附件

LBB 4118/00 DCN 终端插头	LBB4118/00
----------------------	------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3109室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场506-507室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by